

IR-Service-Handsender



Funktionen im Überblick

- Für Busch-Wächter® 110 MasterLINE.
- Für Busch-Wächter® 220 MasterLINE.
- Für Busch-Wächter® 220 MasterLINE select.
- Für Busch-Wächter® 220 MasterLINE premium.
- Für Busch-Wächter® 280 MasterLINE.
- Geräteabhängig sind folgende Funktionen/Einstellungen schaltbar:
 - Licht für 4 Std. einschalten, aktivieren/deaktivieren.
 - Licht für 4 Stunden ausschalten, aktivieren/deaktivieren.
 - Anwesenheitssimulation aktivieren/deaktivieren.
 - Aktuellen Helligkeitswert als Grenzwert setzen/Rücksetzen auf Geräteeinstellung.
 - Testbetrieb aktivieren/deaktivieren.
 - Im Handsender gespeicherte Einstellungen aufrufen.
 - Rücksetzen auf Werkseinstellung.
 - Dynamische Zwangsabschaltung aktivieren/deaktivieren.
 - 2 Zonenbetrieb aktivieren/deaktivieren.
 - Synchronbetrieb aktivieren/deaktivieren.
 - Dämmerungsschalterbetrieb aktivieren/deaktivieren.
 - Abschaltverzögerungszeit oder Kurzzeitimpuls einstellen.
 - Helligkeitsgrenzwert einstellen.
 - Empfindlichkeit einstellen.
 - Mit kodiertem Übertragungssignal.
 - Spannungsversorgung: Lithium-Knopfzelle Typ CR2025.
 - Batterie Lebensdauer: typ. 2 Jahre.
 - Nennspannung: 3 V-
 - Schutzart Gerät: IP 40
 - Temperaturbereich Gerät: 0 °C - 45 °C
 - Maße (H x B x T): 125 mm x 56 mm x 10 mm
 - Batterie im Lieferumfang enthalten.

Bestelldaten

Artikel-Nr:	6842-101
Bestell-Nr:	2CKA006800A2582
EAN:	4011395151211
Zolltarifnummer:	85437090