
Produktdatenblatt

ST 111 LONGLIFE

Starter für Einzelschaltung an 230 V AC



Produkteigenschaften

- Temperaturbereich für sichere Abschaltung: -20...+80 °C




Produktdatenblatt

Technische Daten

Elektrische Daten

Nennspannung	220...240 V
Nennleistung	65,00 W
Netzfrequenz	50...60 Hz


Abmessungen & Gewicht



Länge	40,3 mm
-------	---------

Zusätzliche Produktdaten

Anmerkung zum Produkt	Nicht geeignet für L 70 W/Starter sind in zwei verschiedenen Designs mit identischen technischen Eigenschaften erhältlich
Fachgerecht zu entsorgen nach WEEE	Ja



Schaltplan

Verpackungsinformationen

Produktdatenblatt

Produkt-Code	Produkt-Bezeichnung	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Volumen	Gewicht brutto
4050300270166	ST 111 LONGLIFE	Versandschachtel 1200 Stück Unverpackt	400 mm x 235 mm x 325 mm	30.55 dm ³	8086.00 g
4050300854045	ST 111 LONGLIFE	Versandschachtel 400 Stück Unverpackt	227 mm x 179 mm x 227 mm	9.22 dm ³	2748.83 g

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.

OSRAM is distribution partner
of LEDVANCE of LAMPS

OSRAM

OSRAM GmbH
Marcel-Breuer-Strasse 6
80807 Munich, Germany