



**Artikelnummer**  
43440



**Typ**  
MISTRAL SE 03.1- s

**Bezeichnung**  
Funksender

Reichweite 500 m, 868.35 MHz  
Rufwefterschaltung  
wasserdicht IP54

inkl. 2 Batterien 1,5 V (AAA)  
Silber- Anthrazit  
36 x 100 x 17 mm

#### **Kurzbeschreibung**

Der Luxus- Funkgong mit extremer Reichweite. Erfüllt höchste Ansprüche an Funktionalität und individuellem Design

#### **Produktmerkmale**

Funk- Sender  
Farbe: Lackierung silber/ anthrazit  
für alle MISTRAL- Gongs  
500m\* Reichweite, 868,35 MHz  
Rufwefterschaltung

#### **Technische Daten**

Technische Daten:  
Reichweite 500m\*, Sendefrequenz 868,35 MHz  
Sender: Batterien 2x1,5V (Typ LR03/ AAA, im Lieferumfang enthalten) oder 8-12V=  
(über Klemme)  
typische Batteriebensdauer: Sender 5-10 Jahre,  
Abmess.: Empf. 180x140x50 mm  
wasserdicht  
LED- Funktionskontrolle  
inkl. Batt. 2x1,5V (Typ LR03/ AAA- Alkaline), hohe Lebensdauer  
IP 54

#### **Installationshinweis**

Sender verschraubbar oder mit Clip aufhängbar  
kompatibel mit fast allen Sprech-/ Klingelanlagen (Rufwefterschaltung  
standardmäßig) Bedieneinheit leicht zugänglich  
insbesondere für Installation mit Rufwefterschaltung ist eine neutrale Abdeckkappe  
für den Sender beigefügt.

#### **Hinweise**

\*Mauern, Türen, Metallteile etc. können die Reichweite merkbar reduzieren!  
Bei Bedarf Distanz- Multiplikator durch Einbau weiterer Funksets verwenden

Weitere Informationen erhalten Sie unter:

GROTHE GmbH, Löhestraße 22, D - 53773 Hennef  
Tel.: 0 22 42 - 88 90 - 0, Fax 0 22 42 - 88 90 - 36,  
info@grothe.de, www.grothe.de