

Blink Code Satronic Dxx- Feuerungsautomaten

Datum 5. März 2004

Thema/Betreff **Morsecode DK/DM- Feuerungsautomaten (Software Version 2.4 und höher)**

STATUSMELDUNGEN

Code	Pulsfolge	Pause	Bedeutung
e	.		Wartezeit
i	..		Warten auf Schliessen des FT bzw. LW
s	...		Vorlaufzeit / Startpuls Luftklappe
h			Vorzündzeit
n	--		Nachzündzeit / Sicherheitszeit
d	---		Verzögerungszeit 2. Stufe
b	----		Kurzstörung
e	.	5s	Betrieb
a	--	5s	Warten auf RT
w	---	5s	Netzunterspannung
j	----	5s	Netzfrequenz ausserhalb Bereich
u	---	5s	Warten auf Öffnen des LW
ü	----	5s	Nachspülzeit
v	----	5s	Warten auf Quittung (durch Netz AUS)

FEHLERMELDUNGEN

Code (Hex)	SatroPen2 (Dec)	Pulsfolge	Pause	Bedeutung
1	1	-----	10s	Keine Flamme am Ende der Sicherheitszeit
2	2	-----	10s	Fremdlichtstörung
3	3	-----	10s	FT/LW schliesst nicht in def. Zeitspanne
4	4	-----	10s	FT/LW öffnet während Anlauf oder Betrieb
7	7	-----	10s	LW verschweisst
8	8	-----	10s	Flammensignal während Nachbelüftung
9	9	-----	10s	Flammenausfall im Betrieb
20	32	-----	10s	Manuelle Störung
71	113	-----	10s	CS-Fehler Time
72	114	-----	10s	CRC-Fehler EEPROM
73	115	-----	10s	CRC-Fehler Parameter
74	116	-----	10s	Schreibfehler EEPROM
80	128	-----	10s	Fehler Watchdog (Kondensator C78 fehlt)
81	129	-----	10s	Fehler Watchdog (untere Testrampe)
82	130	-----	10s	Fehler Watchdog (obere Testrampe)
85	133	-----	10s	Unterspannung URel
86	134	-----	10s	Fehler Netzspannungsmessung oder Überspannung
87	135	-----	10s	Fehler Flammensignal
88	136	-----	10s	Fehler Brumm Flammensignal
90	144	-----	10s	Bereichsüberschreitung URel
91	145	-----	10s	Fehler RV1
92	146	-----	10s	Fehler Watchdog (Sperre Relais RV1)
96	150	-----	10s	Unerlaubter Interrupt
99	153	-----	10s	Allgemeiner Systemfehler
9f	159	LED dunkel		Fehler RSt oder RV2

Combustion Controls EMEA - Local Honeywell Sales Offices

France

Honeywell SA
Parc Technologique de St. Aubin
Bâtiment Mercury – BP87
91193 Gif-Sur-Yvette Cedex
FRANCE

Phone: (33) 1 60 19 80 00
Fax: (33) 1 60 19 81 81

internet: www.honeywell.fr

Spain

Honeywell S.A.
Josefa Valcárcel, 24
28027 Madrid
SPAIN

Phone: (34) 9 13136100
Fax: (34) 9 13 13 61 27

internet: www.honeywell.es

Eastern Europe

Honeywell s.r.o.
Mlynske Nivy 73
PO Box 75
82007 Bratislava 27
SLOVAKIA

Phone: (421) 2 58247 400
Fax: (421) 2 58247 415

e-mail: info.slovakia@honeywell.com

United Kingdom

Honeywell Control Systems Ltd
Honeywell House, Arlington Business Park
Bracknell
Berkshire, RG12 1EB
UNITED KINGDOM

Switchboard +44 (0)1344 656000
Information Centre Tel +44 (0)1344 656235
Information Centre Fax +44 (0)1344 656240

Email: Uk.infocentre@honeywell.com
internet: www.honeywelluk.com

Germany, Austria, Switzerland

Honeywell GmbH
Kaiserleistrasse 39
63067 Offenbach
DEUTSCHLAND

Phone: (49) 6 980640
Fax: (49) 69 81 86 20

internet: www.honeywell.de

Benelux

Honeywell B.V.
Laarderhoogtweg 18
1101 EA Amsterdam Z.O.
THE NETHERLANDS

Phone: (31) 2 05656911
Fax: (31) 2 05 65 66 00

internet: www.honeywell.nl

Italy

Honeywell S.r.l.
Via P. Gobetti, 2/B
20063 Cernusco sul Naviglio (MI)
ITALY

Phone: 39 02 92146 1
Fax: 39 02 92146 888

internet: <http://www.honeywell.com/sites/it/>