

Clever sein.  
Kopp einschalten.

**Kopp**

Art.-Nr.

723200004

EAN



4 008224 162692



Leitungsschutzschalter (MCB), Typ GE-2, mit Fehlersignalanzeige, 1-polig,  
32A, B-Charakteristik, 230/400 VAC bzw. 60 VDC, 10kA

| Technische Daten               | 723200004   |
|--------------------------------|-------------|
| Auslösecharakteristik          | B           |
| Bemessungsstrom (in A)         | 32 A        |
| Bemessungsspannung (eipolig)   | 230/400 VAC |
| Bemessungsspannung (mehrpilig) | 400 VAC     |
| Spannungsart                   | AC          |
| Schutzart (IP)                 | IP20        |
| Polzahl (gesamt)               | 1           |
| Bemessungsstrom                | 32A         |
| Energiebegrenzungsklasse       | 3           |
| Mitschaltender Neutralleiter   | Nein        |
| Überspannungskategorie         | 3           |
| Verschmutzungsgrad             | 2           |
| Zusatzeinrichtungen möglich    | Ja          |
| Breite in Teilungseinheiten    | 1           |
| Einbautiefe                    | 68mm        |

Technische Beschreibungen, Abbildungen und Leistungsangaben stellen keine zugesagten Eigenschaften dar, sondern sind nur unverbindliche Informationen. Änderungen aufgrund technischen Fortschritts, Normänderungen, veränderter Fertigungsverfahren oder Konstruktionsverbesserungen bleiben ausdrücklich vorbehalten.

Heinrich Kopp GmbH | Alzenauer Straße 68 | 63796 Kahl/Main | Tel. +49 6188 40-0 | E-Mail: [vertrieb@kopp.eu](mailto:vertrieb@kopp.eu) | [www.kopp.eu](http://www.kopp.eu)