

Clever sein.
Kopp einschalten.

Kopp

Art.-Nr.	EAN
721300005	 4 008224 162654

Leitungsschutzschalter (MCB), Typ GE-2, mit Fehlersignalanzeige, 1-polig,
13A, B-Charakteristik, 230/400 VAC bzw. 60 VDC, 10kA

Technische Daten	721300005
Auslösecharakteristik	B
Bemessungsstrom (in A)	13 A
Bemessungsspannung (einpolig)	230/400 VAC
Bemessungsspannung (mehrpoleig)	400 VAC
Spannungsart	AC
Schutzart (IP)	IP20
Polzahl (gesamt)	1
Bemessungsstrom	13A
Energiebegrenzungsklasse	3
Mitschaltender Neutralleiter	Nein
Überspannungskategorie	3
Verschmutzungsgrad	2
Zusatzeinrichtungen möglich	Ja
Breite in Teilungseinheiten	1
Einbautiefe	68mm



Technische Beschreibungen, Abbildungen und Leistungsangaben stellen keine zugesagten Eigenschaften dar, sondern sind nur unverbindliche Informationen. Änderungen aufgrund technischen Fortschritts, Normänderungen, veränderter Fertigungsverfahren oder Konstruktionsverbesserungen bleiben ausdrücklich vorbehalten.